

## Checklist: Schakelaar in snoer zetten

Bij klussen in en om uw huis heeft veiligheid prioriteit boven alles. Wanneer u aan de slag gaat met kleine klussen zoals het ophangen van een lamp of het monteren van een dimmer, is het belangrijk dat u weet welke stappen u moet volgen en waar u op moet letten. Zodat u veilig te werk kunt gaan.



### Stap 1

De afgebeelde schakelaar is gemaakt om een lamp mee te schakelen. Plaats deze nooit in het snoer van bijvoorbeeld een wasmachine! De stroom naar zo'n toestel is zo hoog dat de schakelaar zal verbranden.

### Stap 2

Haal de stekker uit het stopcontact. Schroef vervolgens het kapje van de schakelaar.



### Stap 3

Draai de schroefjes van de trekontlasting los.





## Stap 4

Draai vervolgens de schroefjes los waar de draden onder vastgezet moeten worden.

## Stap 5

Knip het tweelingsnoer door op de plaats waar de schakelaar moet komen.



## Stap 6

Trek het snoer iets uit elkaar zodat het straks onder de schroefjes past.

## Stap 7

Verwijder met een striptang de isolatie van het snoer (+/- 0,5 cm). Draai de koperkleurige draadjes iets in elkaar zodat ze beter onder het schroefje passen.





## Stap 8

Draai de schroefjes vast.

## Stap 9

Plaats de trekonderbreker terug om te voorkomen dat het snoer uit de schakelaar kan worden getrokken.



## Stap 10

Druk vervolgens het kapje weer op de schakelaar.